

Núm. **2014DDC21**

CHINT ELECTRICS S.L.

calle C num. 38 Polígono Industrial 1

C.P.: 28938 Móstoles (Madrid)

Declara que el producto: / declares that the product

serie **AUTO BCC** de baterías de condensadores

- Baterías automáticas con botes BZMJ, paralelos autorregenerables
- Incorporan contactores adaptados al corte de corrientes capacitivas, protección magnetotérmica en modular o caja moldeada, resistencia de alta descarga, así como regulador electrónico JKF8 con indicador de saltos para 6 o 12 etapas. Hasta 500 kVar de potencia reactiva (450v) en modelo estándar
- Resistencia de Alta Descarga
- Armario de chapa de acero de 1,5 mm, color RAL9018
- Avisador óptico-acústico de disparo térmico
- Termostato para ventilación forzada (en modelos superiores a 100kVar)
- Rejillas con filtro antipolvo
- Embarrado de conexión con pantalla de protección contra contactos directos (en modelos superiores a 100kVar)
- Filtro de armónicos mediante inductancias, bajo demanda
- VER ANEXO con todos los modelos de baterías AUTO BCC

Está conforme a las siguientes Normativas

to wich this declaration relates is in conformity with the following normative documents

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | UNE-EN60439-1 y 2 | Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UNE-EN:60831-1 | Condensadores de potencia auto-regenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal igual o inferior a 1.000V
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IEC 61921 | Baterías de compensación de energía reactiva en Baja Tensión
Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks |

Siguiendo las disposiciones de las Directivas:

following the provisions of Directive

93/68/CEE	Directiva Mercado CEE
73/23/CEE	Directiva de Baja Tensión

Fecha de declaración Date of declaration

1 de abril de 2014

CHINT ELECTRICS,S.L.
Antonio Ferre Pinedo

ANEXO

Relación de modelos SERIE DE BATERÍAS AUTOMÁTICAS AUTO-BCC de Chint Electric

Código	Serie	Potencia kVar 450V	Dimensiones	Protección Int. Automático	Sección entrada (mm ²)	Composición	Programa
Baterías para compensación automática serie BCC							
BCC-6-45	AUTO BCC40	6	400x500x250	16A	4	3+3	1:1
BCC-9-45	AUTO BCC40	9	400x500x250	16A	4	3+6	1:2
BCC-12-45	AUTO BCC40	12	400x500x250	20A	4	3+3+6	1:1:2
BCC-15-45	AUTO BCC40	15	400x500x250	25A	6	5+5+5	1:1:1
BCC-20-45	AUTO BCC40	20	400x500x250	32A	10	5+5+10	1:1:2
BCC-21-45	AUTO BCC40	21	400x500x250	32A	10	3+6+12	1:2:4
BCC-25-45	AUTO BCC40	25	400x500x250	40A	16	5+10+10	1:2:2
BCC-30-35	AUTO BCC80	30	400x500x250	50A	16	10+10+10	1:1:1
BCC-35-45	AUTO BCC80	35	800x600x300	63A	25	5+10+20	1:2:4
BCC-40-45	AUTO BCC80	40	800x600x300	63A	25	10+10+20	1:1:2
BCC-46-45	AUTO BCC80	46	800x600x300	63A	25	3+6+12+25	1:2:2
BCC-50-45	AUTO BCC80	50	800x600x300	80A	35	10+20+20	1:2:2
BCC-60-45	AUTO BCC80	60	800x600x300	100A	35	15+15+30	1:1:2
BCC-70-45	AUTO BCC80	70	800x600x300	125A	50	10+20+40	1:2:4
BCC-80-45	AUTO BCC80	80	800x600x300	125A	50	10+10+20+40	1:1:2
BCC-90-45	AUTO BCC80	90	800x600x300	160A	70	10+20+20+40	1:2:2
BCC-93-45	AUTO BCC80	93	800x600x300	160A	70	6+12+25+50	1:2:2
BCC-100-45	AUTO BCC80	100	800x600x300	160A	95	2x10+2x20+4C	1:1:2
BCC-120-45	AUTO BCC+100	120	1000x600x300	200A	95	2x10+20+2x4C	1:1:2
BCC-140-45	AUTO BCC+100	140	1000x600x300	200A	120	20+3x40	1:2:4
BCC-150-45	AUTO BCC+120	150	1200x800x300	250A	120	10+20+3x40	1:2:4
BCC-160-45	AUTO BCC+120	160	1200x800x300	250A	120	20+20+3x40	1:1:2
BCC-200-45	AUTO BCC+120	200	1200x800x400	315A	185	2x25+3x50	1:1:2
BCC-225-45	AUTO BCC+120	225	1200x800x400	400A	185	25+4x50	1:2:2
BCC-250-45	AUTO BCC+160	250	1600x800x400	400A	240	2x25+4x50	1:1:2
BCC-275-45	AUTO BCC+160	275	1600x800x400	500A	240	25+5x50	1:2:4
BCC-300-45	AUTO BCC+160	300	1600x800x400	500A	240	6x50	1:1:2
BCC-325-45	AUTO BCC+160	325	1600x800x400	500A	240	25+6x50	1:2:2
BCC-350-45	AUTO BCC+180	350	1800x800x400	500A	2x150	7x50	1:2:2
BCC-375-45	AUTO BCC+180	375	1800x800x400	630A	2x185	25+7x50	1:2:4
BCC-400-45	AUTO BCC+180	400	1800x800x400	630A	2x185	8x50	1:1:2
BCC-425-45	AUTO BCC+180	425	1800x800x400	630A	2x240	25+8x50	1:2:2
BCC-450-45	AUTO BCC+180	450	1800x800x400	700A	2x240	9x50	1:2:2
BCC-475-45	AUTO BCC+180	475	1800x800x400	700A	2x240	25+9x50	1:2:4
BCC-500-45	AUTO BCC+180	500	1800x800x400	800A	2x240	10x50	1:1:2